

[illegible]

	Montować na wysokości ok. 1.6 m
	Montować na wysokości ok. 1.3 m
	Montować na wysokości ok. 1.3 m
	Montować ok. 0,15 m nad drzwiami
	Montować ok. 0,15 m nad drzwiami
	Montować w okolicy centrali SUG
	Montować w okolicy elementu pożarowego

0	Przewód HDGS 3x1,5 - Zasilanie z rozdzielni nn z osobnego obwodu centrali SUG/zasilacza ppoż. zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo - prądowym jednofazowym 30 mA i wyłącznikiem 6A
1	Przewód HDGS 2x1 - LINIA DOZOROWA L1 do przycisku START na zewnątrz pomieszczenia.
2	Przewód HDGS 2x1 - LINIA DOZOROWA L2 do przycisku STOP wewnątrz pomieszczenia.
3	Przewód HTKSH 2x0,8 - LINIA DOZOROWA L3 - kontrola wyzwolenia środka
4	Przewód HTKSH 2x0,8 - LINIA DOZOROWA L4 - spadek ciśnienia w butli
5	LINIA DOZOROWA L5 - nie używana
6	LINIA DOZOROWA L6 - nie używana
7	Przewód HLGS 2x1,0 - LINIA POTENCJAŁOWA L7- sygnał do sterowania silownikiem elektromagnetycznym
8	Przewód HDGS 2x1,0 - LINIA POTENCJAŁOWA L8 - do sygnalizatora optyczno-akustycznego na zewnątrz bronionego pomieszczenia. SYGNALIZATOR SA-K7 (alarm wstępny I stopnia)
9	Przewód HDGS 2x1 - LINIA POTENCJAŁOWA L9 - do sygnalizatora optyczno-akustycznego wewnątrz bronionego pomieszczenia SYGNALIZATOR EWAKUACJA (Automatyczne gaszenie. Opuszczyć pomieszczenie)
10	Przewód HDGS 2x1 - LINIA POTENCJAŁOWA L10 - do sygnalizatora optyczno-akustycznego na zewnątrz bronionego pomieszczenia SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY (Uwaga Gaz!, nie wchodzić)
11	Przewód HTKSH 2x0,8 - LINIA DOZOROWA L11 - do czujek na linii dozоровей
12	Przewód HTKSH 2x0,8 - LINIA DOZOROWA L12 - do czujek na linii dozоровей
13	Przewód HTKSH 2x0,8 - LINIA DOZOROWA L13 - do czujek na linii dozоровей
14	Przewód HTKSH 2x0,8 - LINIA DOZOROWA L14 - do czujek na linii dozоровей
15	LINIA DOZOROWA L15 - nie wykorzystana.
16	Przewód HDGS 2x1 LINIA16 - do kłapy oddziałującej.
17	PRZEKAŹNIK BEZPOTENCJAŁOWY PK1 - nie wykorzystane.
18	PRZEKAŹNIK BEZPOTENCJAŁOWY PK2 - nie wykorzystane.
19	Przewód HTKSH 2x0,8 - Sygnał pożaru I stopnia wyprowadzony z centrali do modułu SAP
20	Przewód HTKSH 2x0,8 - Sygnał uszkodzenia ogólnego wyprowadzony z centrali do modułu SAP
21	Przewód HTKSH 2x0,8 - Sygnał wyzwolenia środka gaśniczego wyprowadzony z centrali do modułu SAP
22	Przewód HTKSH 2x0,8 - Sygnał zablokowania wyzwolenia wyprowadzony z centrali do modułu SAP

	Centrala wykrywco - sterująca SUG		Kłapa odciążająca
	Czujka optyczna dymu w strefie pomieszczenia właściwego		Siłownik elektromagnetyczny
	Czujka optyczna dymu w strefie sufitu podwieszonego		Puszki łączeniowe ppoż.
	Przycisk Start uruchamiający gaszenie		Puszki łączeniowe
	Przycisk Stop wstrzymujący gaszenie		Przewód HTKSHekw/HTKSH/HDGS 2x1mm2
	Sygnalizator ewakuacyjny		Przewód HTKSHekw 2x1 mm2
	Sygnalizator alarmu I stopnia		Przewód HDGS 3x1,5 mm2
	Sygnalizator ostrzegawczy	1,2,....	Numery przewodów
	Wskaźnik zadziałania czujki	11/2	Opis czujki (nr linii/nr czujki)

	
METROPOLIS biuro architektoniczne	
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12 tel. (091) 434 73 43 fax(91) 435 19 95 e-mail: info@biurometropolia.pl www.biurometropolia.pl	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED ten projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze	
GŁÓWNY PROJEKTANT:	podpis :
mgr inż. Marcin Siwiński upr. ZAP/0107/PWOS/10 specjaność sanitarna	
SPRAWDZIŁ:	podpis :
mgr inż. Paweł Kuwik upr. ZAP/0059/POOS/05 specjaność sanitarna	
INWESTYCJA:	
BUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WARSZAWA WŁOCHY WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
ADRES:	
ul. Komitetu Obrony Robotników 57 02-146 Warszawa, dz. nr ew.12/7, 12/10 z obrębu 2-06-02	
INWESTOR:	
Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa	
TEMAT RYSUNKU:	
GASZENIA GAZEM FK-5-1-12 SCHEMAT IDEOWY CENTRALI SUG	
BRANŻA:	FAZA:
PPOŻ.	PW
SKALA:	NR RYS:
--	Kwiecień 2023
3	