LEGENDA SSP:

SSP	Centrala sygnalizacji pożaru
ZSP	Zasilacz pożarowy
	Czujka optyczna
	Czujka optyczna z wskaźnikiem zadziałania
	Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)
	Sygnalizator Akustyczny
KP XY XX	Klapa pożarowa- X- zasilacz Y- numer klapy
2/2	moduł wejścia/wyjścia , 2-wejścia, 2 wyjścia
4/4	moduł wejścia/wyjścia , 4-wejścia, 4 wyjścia
2/0	moduł monitorujący , 2-wejścia,
4/0	moduł monitorujący , 4-wejścia,

Tablica sterowań

Lp.	Nr elementu	Zadanie rezalizowane	Stan normalny	Stan alarmu
1	I/4	Ster._KD: 1/1, 1/2, 2/1	bez zmian	zwolnienie zamków
2	I/5	Mon._Zasil/Z1	monit	monit
3	I/6	Ster._klap: -1/31, -1/32, -1/33, -1/34	otwarte	zamknięte
4	I/22	Ster._klap: -1/17, -1/18, -1/19, -1/20	otwarte	zamknięte
5	I/23	Ster._klap: -1/21, -1/22, -1/23, -1/24	otwarte	zamknięte
6	I/24	Ster._klap: -1/25, -1/26, -1/27, -1/28	otwarte	zamknięte
7	I/25	Ster._KD:3/1, 3/2	bez zmian	zwolnienie zamków
8	I/27	Ster._klap: -1.1, -1/2, -1/3, -1/4	otwarte	zamknięte
9	I/28	Ster._klap -1/5, -1/6, -1/7, -1/8	otwarte	zamknięte
10	I/29	Ster._klap: -1/9, -1/10, -1/11, -1/12	otwarte	zamknięte
11	I/30	Ster._klap: -1/13, -1/14, -1/15, -1/16	otwarte	zamknięte
12	I/31	Mon._Zasil/Z4/Z5	monit	monit
13	I/32	Mon._Zasil/Z2/Z3	monit	monit
14	I/33	Mon._Zasil/Z6/Z7	monit	monit
15	I/56	Ster._klap: -1/29, -1/30, Ster._KD: 2/2	KD bez zmian KP otwarte	KD zwolnienie zamków KP zamknięte
16	II/63	Ster._klap:0/1, 0/2, 0/3, 0/4	otwarte	zamknięte
17	II/64	Ster._klap: 0/5, 0/6, 0/7, 0/8	otwarte	zamknięte
18	II/65	Ster._klap: 0/9, 0/10, 0/11, 0/12	otwarte	zamknięte
19	II/66	Ster._KD: 4/1, 4/2, 5/1, 6/1	bez zmian	zwolnienie zamków
20	II/67	Ster._KD: 6/2	bez zmian	zwolnienie zamków
21	II/68	Mon._Zasil/Z8/Z9	monit	monit
21	II/69	Monit centrali SUG	monit	alarm
22	III/42	Ster._KD: 1/1, 6/1	bez zmian	zwolnienie zamków
23	III/43	Mon._Zasil/Z10	monit	monit
24	III/44	Ster._klap: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4	otwarte	zamknięte
25	IV/51	Centrala: N5, N6, Went._Dach: 1, 2	bez zmian	wyłączenie central
26	IV/52	Centrala: N1. N2/ N3, N4	bez zmian	wyłączenie central
27	IV/53	Ster._KD: 1/1, 4/2, 6/2	bez zmian	zwolnienie zamków
28	IV/54	Mon._Zasil/Z11	monit	monit
29	IV/55	Ster._klap: 2/1, 2/2	otwarte	zamknięte

METROPOLIS
biuro architektoniczne
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHTS RESERVED
ten projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, odstąpienie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

GŁÓWNY PROJEKTANT:	podpis :
mgr inż Piotr Raczyński upr. nr WAM/0104/PWOOT/08	
SPRAWDZAJĄCY:	podpis :
mgr inż. Marek Szymański upr. nr WAM/0131/PWB/19	
OPRACOWANIE:	podpis :
mgr inż. Daniel Dąbrowski Szymon Marusiak	

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WARSZAWA WŁOCHY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES:

ul. Komitetu Obrony Robotników 57
02-146 Warszawa,
dz. nr ew.12/7, 12/10 z obrębu 2-06-02

INWESTOR:

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

TEMAT RYSUNKU:

SCHEMAT_SSP

BRANŻA:	FAZA:
TELEKOMUNIKACJA	PW

SKALA:	DATA:	NR RYS:
b/s	CZERWIEC 2023	Rewizja 1 T-24